KARMA®

GLEMM – rídem

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 1000BMZ

Amplificatore 1000W - 3 zone



3 ZONE | 4/8/16 Ω | 70 100 VOLT | MP3 PLAYER | 19" RACK | FM RADIO

USB | +48V PHANTOM | SD | Bluetooth

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439910037

Amplificatore PA ideato per l'installazione a rack con ingombro 2U. Molto versatile grazie alla potenza di ben 1000W suddivisibili su 3 zone con comando di volume indipendente.
Accetta 3 microfoni e 2 segnali di linea ma puÃ² anche riprodurre brani MP3 e stazioni radio. Una ricevente bluetooth gli permette di connettersi a smartphone e tablet.
2 microfoni possono essere alimentati da phantom +48V.
Completano l'apparecchio la funzione mute e la gestione del doppio effetto sirena con volume regolabile e il controllo generale delle tonalitÃ alte e basse.

Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Potenza RMS (W)	500
Multizona	3 zone
Potenza max a 8 Ohms	1000W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 3 zone
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Si
Funzioni incluse	Include radio FM
Sirena e fischietto	Si
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	10,3
Dimensioni (L x H x P)	480 x 90 x 400 mm
ModalitÃ di alimentazione	220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.