

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 1000BMZ

Amplificatore 1000W - 3 zone



Amplificatore PA ideato per l'installazione a rack con ingombro 2U. Molto versatile grazie alla potenza di ben 1000W suddivisibili su 3 zone con comando di volume indipendente.

Accetta 3 microfoni e 2 segnali di linea ma puÃ² anche riprodurre brani MP3 e stazioni radio. Una ricevente bluetooth gli permette di connettersi a smartphone e tablet. 2 microfoni possono essere alimentati da phantom +48V. Completano l'apparecchio la funzione mute e la gestione del doppio effetto sirena con volume regolabile e il controllo generale delle tonalitÃ alte e basse.

Matrice	No
Bluetooth	Ver. 5.0
Potenza RMS (W)	500
Multizona	3 zone
Potenza max a 8 Ohms	1000W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 3 zone
VU METERS	Si
Funzione phantom	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Lettore Mp3	Si
Funzioni incluse	Include radio FM
Sirena e fischietto	Si
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR + RCA + jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Risposta in frequenza	80Hz - 16KHz
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	10,3
Dimensioni (L x H x P)	480 x 90 x 400 mm
ModalitÃ di alimentazione	220V

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439910037

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.