KARMA®

GLEMM – rídem

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

KX 8

Diffusore ricaricabile con radiomicrofono





DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439430085

Party box con doppio woofer da 8" per una resa acustica ottimale sia nella riproduzione di voce che di musica. Incorpora un potente amplificatore da 400W e possiede un pannello di comando con 2 ingressi microfonici e uno di linea. E' possibile riprodurre brani Mp3 da chiavette USB, MicroSD o direttamente dallo smartphone tramite collegamento Bluetooth. E' possibile riprodurre stazioni radio e cantare sopra i propri brani preferiti tramite il radiomicrofono (incluso) o due microfono a filo (opzionali). Dispone persino di una presa 6,3mm per strumenti musicali.

Ingressi microfonici	2
Lettore MP3	Include lettore USB e MicroSD
Tipo di diffusore	Amplificato
Foro per supporto	No
Dimensione Woofer	2 x 8" (20cm)
Maniglie di trasporto	Si
SensibilitÃ	88 dB
Ruote	Dispone di ruote per il comodo trasporto
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	35 Hz - 20 KHz
Potenza RMS (W)	200
Lettore SD/MicroSD	Micro SD
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Ingressi per strumenti musicali	Si
Potenza massima	400 W
Bluetooth	Si
Radio	Si, FM
Tipo di amplificatore	Digitale
SensibilitÃ	88 dB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Tipo Batteria	12V - 4,5Ah / Lead acid battery
Funzione TWS	Si
Radiomicrofono	Si
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	10,4
Dimensioni (L x H x P)	373 x 362 x 805 mm
ModalitÃ di alimentazione	15V DC tramite alimentatore
Garanzia	2 anni

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.