SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

KX 10

Diffusore ricaricabile con doppio radiomicrofono





La piÃ¹ potente della serie KX con un amplificatore da ben 600W e doppio radiomicrofono in dotazione per fare Karaoke anche in due. Il modulo di comando include prese e funzioni esclusive che vi daranno grande soddisfzione in ogni tipo di impiego. Dispone di 2 prese per microfono a filo, 1 per strumento musicale, lettore USB e MicroSD. Il display mostra le principali informazioni e la batteria ricaricabile consente l'utilizzo in autonomia per ore di divertimento. Offre funzione eco e priority sui microfoni e include un pratico telecomando per il controllo a distanza.

Ingressi microfonici	2
Lettore MP3	Include lettore USB e MicroSD
Tipo di diffusore	Amplificato
Foro per supporto	No
Dimensione Woofer	2 x 10" (25cm)
Maniglie di trasporto	Si
SensibilitÃ	88 dB
Ruote	Dispone di ruote per il comodo trasporto
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Risposta in frequenza	35 Hz -20 KHz
Potenza RMS (W)	300
Lettore SD/MicroSD	Micro SD
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Ingressi per strumenti musicali	Si
Potenza massima	600 W
Bluetooth	Si
Radio	Si, FM
Tipo di amplificatore	Digitale
SensibilitÃ	88 dB
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Tipo Batteria	12V - 7Ah / Lead acid battery
Funzione TWS	Si
Radiomicrofono	Si
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	14,1
Dimensioni (L x H x P)	408 x 398 x 955 mm
ModalitÃ di alimentazione	15V DC tramite alimentatore
Garanzia	2 anni

DOWNLOAD
Scarica ora
il catalogo aggiornato

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO
www.karmaitaliana.it

8015439480103

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.