



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

20 April 2024

PANTHER 26

Diffusore amplificato

Box amplificato con doppio woofer. Il sistema led ring allumina i woofer con effetti multicolore. Il telecomando permette il controllo a distanza. Può riprodurre brani da chiavette o schede micro SD. Il bluetooth è di ultima generazione (5.1). Dispone infine di una presa microfonica e una di linea.

N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	1
Lettore MP3	Include sia lettore SD che presa USB
Tipo di diffusore	Amplificato
Bicchierino	No
Dimensione Tweeter	Non presente
Dimensione Woofer	2 x 6,5" (16cm)
Maniglie di trasporto	Si
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Materiale plastico (ABS)
Potenza RMS (W)	50W
Lettore SD/MicroSD	No
Funzione di registrazione	Si, registra direttamente su SD/USB
Potenza massima	100 W
Bluetooth	Ver. 5.0
Radio	No
Tipo di amplificatore	Digitale
Telecomando	In dotazione per il controllo a distanza
Potenza PMPO	300W
Tipo Batteria	3,7V - 1800mAh / Li-Ion battery
Funzione TWS	No
Potenza max (W)	300
Radiomicrofono	No
Colore	Nero
Peso (Kg)	3,5
Dimensioni Prodotto	245 x 525 x 210 mm
Alimentazione	anche a batterie



VIDEO

Inquadra il QR con il tuo smartphone per visualizzare il video del prodotto. Il software per leggere i QR è disponibile gratuitamente per tutti i tipi di telefoni provvisti di fotocamera. Visita la sezione FAQ del nostro sito per ulteriori informazioni

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



3701123971136